



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M130

Optimisez votre productivité en toute simplicité. Travaillez en toute simplicité.

Travaillez en toute simplicité grâce à la HP LaserJet Pro compacte optimisée par des toners JetIntelligence. Imprimez des documents de qualité professionnelle à partir d'une large gamme de périphériques portables, numérisez, copiez, télécopiez (M130 fn/fw) et économisez de l'énergie grâce à une imprimante multifonction sans fil conçue pour une efficacité optimale.



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130nw



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fw

Points forts

- Imprimez, numérisez, copiez, et télécopiez (fn/fw)
- Vitesse d'impression rapide (22 ppm au format A4)
- Chargeur automatique de 35 pages (fn/fw) et vitesse de numérisation rapide (11 ppm au format A4)
- Numérisation vers e-mail et dossiers réseau (M130fw)
- Temps de sortie de première page rapide depuis le mode Veille (Auto-Off)
- Ecran tactile (M130fw) de 6,9 cm
- HP ePrint, Apple AirPrint, WiFi Direct (nw/fn/fw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- JetIntelligence

Conçu pour l'efficacité

- Impression, numérisation, copie et télécopie (M130 fn/fw) avec une imprimante multifonction HP LaserJet compacte qui s'intègre dans les espaces de travail réduits.
- Attendez moins ! Imprimez jusqu'à 22 pages par minute² avec une sortie des premières pages en 7,3 secondes seulement.³
- Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.⁴
- Réalisez vos tâches et numérisez vers un e-mail et des dossiers réseau à partir de l'écran tactile couleur de 6,9 cm⁵ (M130 fw).

L'impression mobile simplifiée

- Imprimez depuis votre iPhone® et iPad® avec AirPrint®, qui adapte automatiquement les tâches d'impression à la taille de papier correcte.⁶
- Imprimez en envoyant un simple e-mail directement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable grâce à HP ePrint.⁷
- Imprimez directement à partir de votre périphérique portable vers votre imprimante Wi-Fi Direct®, sans accéder au réseau d'entreprise.⁸
- Envoyez des tâches depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur vers n'importe quelle imprimante professionnelle à l'aide de Google Cloud Print™ 2.0.⁹

La qualité HP, page après page

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Ne soyez pas dupe des solutions de rechange qui ressemblent aux HP originaux. Obtenez la qualité d'impression pour laquelle vous avez payé.
- Suivez les niveaux de toner grâce à la technologie de jauge d'impression¹⁰ et produisez le plus gros volume d'impression possible.
- Remplacez rapidement vos cartouches grâce au retrait automatique du scellé de sécurité et à un emballage facile à ouvrir.



First page out
XX sec



Ethernet



Scan to email



Wireless direct



Precision black toner



Auto On/Off
Technology



Auto wireless connect



ePrint



Automatic
document feeder

Présentation du produit

Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fw

1. Chargeur automatique de documents de 35 feuilles
2. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 216 x 297 mm
3. Ecran tactile couleur de 6,9 cm (2,7 pouces)
4. Port de télécopie, port USB 2.0 haut débit, port réseau Fast Ethernet, port d'accès pour verrou en option
5. Bac de sortie 100 feuilles
6. Accès au toner par le capot supérieur
7. Impression en Wifi Direct
8. Mise en réseau sans fil intégrée (802.11b/g/n)
9. Bac d'alimentation de 150 feuilles avec couvercle anti-poussière (ouvert sur l'illustration)



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130a	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130nw	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fw
référence	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Fonctions	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, numérisation et fax	Impression, copie, numérisation et fax
Fax	Non	Non	Oui	Oui
Vitesse d'impression (noir)	Jusqu'à 22 ppm	Jusqu'à 22 ppm	Jusqu'à 22 ppm	Jusqu'à 22 ppm
Chargeur automatique de documents (ADF)	Non	Non	35 feuilles	35 feuilles
Panneau de commande	LCD avec icône	LCD 2 lignes	Ecran LCD 2 lignes avec pavé numérique	Écran tactile LCD (graphiques couleur) de 6,9 cm (2,7 pouces)
Mise en réseau	Non	Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n	Ethernet intégré	Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Certification Mopria; Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Certification Mopria	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Certification Mopria; Wi-Fi Direct®

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF217A Cartouche de toner HP 17A LaserJet noir 1 600 pages
	CF219A Tambour d'imagerie original HP 19A LaserJet 12 000 pages
assistance et service technique	UH761E HP Care Pack avec échange standard pour les imprimantes LaserJet, 3 ans UH757E HP Care Pack avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet, 3 ans UH764E HP Care Pack avec retour atelier pour les imprimantes LaserJet, 3 ans (UH761E : tous les pays de la zone EMEA, sauf le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Afrique du Sud, Israël, la Turquie, UH757E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, UH764E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie)

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130a	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130nw	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fw
référence	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Fonctions	Impression, copie, numérisation		Impression, copie, scan, fax	
Panneau de commande	LCD avec icône Afficheur LCD numérique deux chiffres; Boutons (Haut, Bas, Annuler, Démarrer Copie, Configurer Copie); 3 voyants LED (Prêt, Attention, Toner); Copier paramètres (Copies, Plus sombre/Plus léger, Réduction/Agrandissement)	Écran LCD 2 lignes; Écran LCD sur 2 lignes (texte); Boutons (OK, Retour, Vers l'avant/arrière, Cancel (annuler), Nombre de copie, Plus sombre/plus clair, Menu copie, Démarrer la copie, Configuration principale, Sans fil); 3 voyants LED (Prêt, Données, Sans fil);	Écran LCD 2 lignes avec pavé alphanumérique Écran LCD sur 2 lignes (texte); Boutons (OK, Retour, Vers l'avant/arrière, Cancel (annuler), Nombre de copie, Plus sombre/plus clair, Menu copie, Démarrer la copie, Configuration principale, Renumérotation, Clavier alphanumérique, Démarrer télécopie); 2 indicateurs lumineux LED (Prêt, Données);	Écran tactile LCD (graphiques couleur) de 6,9 cm (2,7 pouces)
Impression				
Technologie d'impression	Laser			
Vitesse d'impression	Noir (A4, normal): Jusqu'à 22 ppm			
sortie de la première page	noir (A4, prêt): Vitesse : 7,3 secondes; Noir (A4, veille): En 8,1 secondes seulement	noir (A4, prêt): En 7,3 secondes seulement; Noir (A4, veille): Vitesse : 7,5 s	noir (A4, prêt): En 7,3 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 8,1 secondes seulement	noir (A4, prêt): En 7,3 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 8,8 secondes seulement
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp, HP FastRes 1200 (qualité 1 200 ppp); Technologie: HP FastRes 600, HP FastRes 1200			
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 10 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé⁴: 150 à 1 500			
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Cartouches JetIntelligence, technologie HP Auto-On/Auto-Off, Apple AirPrint™, technologie Instant-on			
Langages de l'imprimante standard	PCLmS, URf, PWG			
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4 mm, Bas: 4 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm; Zone d'impression minimale: 214 x 356 mm			
Impression recto verso	recto verso manuel			
Copier				
Vitesse de copie ⁵	Noir (A4): Jusqu'à 22 cpm			
Caractéristiques de copie	Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Papier; Copie multipage; Mode brouillon; Première copie imprimée: En 10,1 secondes seulement; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: 600 x 400 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %	Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Papier; Copie multipage; Mode brouillon; Première copie imprimée: Vitesse : 10 s; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: 600 x 400 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %	Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Papier; Copie multipage; Mode brouillon; Première copie imprimée: En 7,3 secondes seulement; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: 600 x 400 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %	Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Papier; Copie multipage; Mode brouillon; Première copie imprimée: En 7,8 secondes seulement; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: 600 x 400 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %
Numériser				
Vitesse de numérisation			Normal (A4): Jusqu'à 12 ppm	
Format du fichier de numérisation	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF			
Caractéristiques du scanner	Technologie de numérisation: Capteur par contact; Versión Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non			
Fonctions avancées de scanner	Non			Numérisation vers e-mail; Dossier réseau
Volume de numérisation mensuel recommandé ⁶	150 à 1 500			
Zone de numérisation	Dimensions maximales du support (à plat): 215,9 x 297 mm		Dimensions maximales du support (à plat): 215,9 x 297 mm; Dimensions minimales du support (chargeur automatique de documents): 148,5 x 210 mm; Dimensions maximales du support (chargeur automatique de documents): 215,9 x 297 mm	
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256			
envoi numérique	Standard: Non			Standard: Numérisation vers l'e-mail ; Numérisation vers un dossier réseau
Télécopier				
Télécopier	Non		Oui, 33,6 kbps	
Caractéristiques de télécopie			Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; superfine: 300 x 300 ppp (sans demi-teintes); numérotation abrégée: Jusqu'à 120 numéros (119 numéros de groupe); Certification Télécopie: Fax télécopie : ES 203 021; Directive R&TTE 1999 / 5 / CE (Annexe II) avec marquage CE (Europe); Autres homologations de télécommunications spécifiques selon les pays	Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; superfine: 300 x 300 ppp (sans demi-teintes); numérotation abrégée: Jusqu'à 120 numéros (119 numéros de groupe); Certification Télécopie: Télécommunications sans fil : EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.9.1/EN 301 893 V1.8.1; CEI 62311:2007/EN 62311:2008; Fax télécopie : ES 203 021; Directive R&TTE 1999/5/CE (Annexe II) avec marquage CE (Europe); Autres homologations de télécommunications spécifiques selon les pays
Fonctions logicielles intelligentes du télécopier	Non		Carnet d'adresses de télécopier; Numérotation rapide; Codes de facturation de télécopie; Archivage et transfert de télécopie; Blocage des télécopies entrants	
Vitesse du processeur	600 MHz			
Connectivité				
Standard	Port USB 2.0 haut débit (périphérique)	Port USB 2.0 haut débit (périphérique); Port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; Sans fil	Port USB 2.0 haut débit (périphérique); Port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; Port de ligne téléphonique (entrée / sortie)	Port USB 2.0 haut débit (périphérique); Port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; Port de ligne téléphonique (entrée / sortie); Sans fil

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130a	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130nw	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fw
référence	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Optionnel	Non			
Fonctionnalité d'impression mobile	Non	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Certification Mopria; Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certifié Mopria	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Certification Mopria; Wi-Fi Direct®
Protocoles réseau pris en charge	Non	TCP/IP; IPv4; IPv6; Mode direct IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS		
Prêt pour le réseau	Non	Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n)	Standard (Ethernet intégré)	Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n)
disques durs	Non			
Mémoire	Standard: 128 Mo; maximum: 128 Mo	Standard: 256 Mo; maximum: 256 Mo		
Gestion du papier				
Nombre de bacs à papier	Standard: 1; maximum: 1			
types de supports	Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales			
Format de support	Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm Prise en charge (mesure): A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) Chargeur automatique de documents: Non		Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm Prise en charge (mesure): A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) Chargeur automatique de documents: A4	
gestion du support	Entrée standard: Bac d'alimentation de 150 feuilles Sortie standard: Bac de réception (100 feuilles) Chargeur automatique de documents: Non		Entrée standard: Bac d'alimentation de 150 feuilles Sortie standard: Bac de réception (100 feuilles) Chargeur automatique de documents: 35 feuilles	
grammage	60 à 163 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: Non		60 à 163 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 70 à 90 g/m ²	
Capacité d'entrée papier	bac 1: Feuilles 150; Enveloppes : 10 maximum: Jusqu'à 150 feuilles Chargeur automatique de documents: Non		bac 1: Feuilles 150; Enveloppes : 10 maximum: Jusqu'à 150 feuilles Chargeur automatique de documents: 35 feuilles	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 100 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 maximum: Jusqu'à 100 feuilles			
Systèmes d'exploitation supportés	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis, Linux USB (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)			
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis, Linux USB (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)			
Configuration minimale du système	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis, USB			
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : programme d'installation HP Software Installer, programme de désinstallation HP Software (à l'exclusion de Win8+), pilote d'imprimante HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), assistance HP Web Services (HP Connected), installation et logiciels du périphérique, manuels utilisateurs en ligne, assistant d'imprimante HP, pilote de numérisation HP; application de numérisation HP; pilote de télécopie HP (uniquement pour le pack 4:1), application de télécopie HP (uniquement pour le pack 4:1), étude d'amélioration des produits HP; Pour les systèmes d'exploitation Mac : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers http://www.hp.com ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)			
Gestion d'imprimante	Assistant d'impression HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)			
Dimensions et poids				
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 398 x 288 x 231,1 mm; maximum: 398 x 482 x 387,9 mm		Minimum: 415,1 x 288 x 279,5 mm; maximum: 415,1 x 511,4 x 423,7 mm	
Dimensions du colis (L x P x H)	490 x 294 x 350 mm		490 x 327 x 350 mm	
Poids de l'imprimante	6,8 kg		7,6 kg	
Poids du colis	9,1 kg		10,2 kg	
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C; Humidité: 30 à 70% HR			
Stockage	Température: De -20 à 60 °C; Humidité: 10 à 90% HR			
Acoustique	Puissance acoustique émise: 2,6 B(A); Pression sonore émise: 51 dB (A)			
Alimentation	configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 2,8 A; consommation: 255 watts (Impression active), 4,2 watts (Prêt), 1,0 watt (Veille), 0,05 watt (Arrêt automatique/Wake on USB, activé à l'expédition) 0,05 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,05 watt (Arrêt manuel); Consommation d'électricité type: Blue Angel : 0,627 kWh/semaine; Energy Star : 0,573 kWh/semaine; type d'alimentation: Module d'alimentation intégré			
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP			
certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certifié ENERGY STAR®, Blue Angel; EPEAT® Silver			
Contenu de l'emballage⁷	Imprimante multifonctions HP LaserJet Pro M130a; Toner noir de démarrage HP LaserJet (700 pages); Tambour d'imagerie HP LaserJet (12 000 pages); Cordon d'alimentation; Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM	Imprimante multifonctions HP LaserJet Pro M130nw; Toner noir de démarrage HP LaserJet (700 pages); Tambour d'imagerie HP LaserJet (12 000 pages); Cordon d'alimentation; Câble USB; Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM	Imprimante multifonctions HP LaserJet Pro M130fn; Toner noir de démarrage HP LaserJet (700 pages); Tambour d'imagerie HP LaserJet (12 000 pages); Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM	Imprimante multifonctions HP LaserJet Pro M130fw; Toner noir de démarrage HP LaserJet (700 pages); Tambour d'imagerie HP LaserJet (12 000 pages); Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM
Garantie	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.			

Notes de bas de page

- ¹ Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Vitesse d'impression mesurée selon ISO/CEI 24734 et excluant le premier jeu de documents tests. La vitesse exacte par rapport au modèle précédent dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ Mesuré selon la norme ISO/CEI 17629. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ⁴ Les fonctions technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
- ⁵ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Certains services peuvent exiger une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le site www.hpconnected.com.
- ⁶ le périphérique mobile doit avoir iOS v7.0 ou version ultérieure. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ L'imprimante requiert l'enregistrement d'un compte ePrint. Une application ou un logiciel peut être requis. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ La fonctionnalité est prise en charge sur certaines imprimantes. Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ Nécessite une inscription à Google Cloud Print™ et un compte Google. Pour plus d'informations, consultez le site <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹⁰ Par rapport aux jauges de cartouche pour les produits HP précédents.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
- ⁴ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- ⁵ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁶ HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

