



Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro M203

Gardez une longueur d'avance.

Imprimez plus de pages, de meilleures performances et une meilleure protection ¹ avec une LaserJet Pro HP sans fil fonctionnant avec des cartouches de toner JetIntelligence. Accélérez le rythme au sein de votre entreprise : imprimez des documents recto-verso en un instant et optimisez l'efficacité grâce à une gestion simple.



Imprimante HP LaserJet Pro M203dn



Imprimante HP LaserJet Pro M203dw

Points forts

- Impression recto verso automatique en standard
- Vitesse d'impression rapide (28 ppm A4)
- Temps de sortie de première page rapide à partir du mode veille (Auto-Off)
- Connexion sans fil (M203dw)
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Impression directe Wi-Fi (M203dw)
- Fonction HP Auto-On/Auto-Off pour une consommation d'énergie minimale
- JetIntelligence



2-sided printing



Wireless direct



Auto wireless connect



ePrint



Laser technology



Auto on/off

Impression rapide à faible consommation d'énergie

- Imprimez au rythme de votre entreprise – cette imprimante est équipée d'une capacité d'impression recto-verso rapide.
- Récupérez les documents dont vous avez besoin et continuez votre travail. Temps de sortie de la première page en seulement 7 secondes.²
- Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.³

L'impression mobile simplifiée

- Imprimez depuis votre iPhone® et votre iPad® avec AirPrint® 1.5, qui adapte automatiquement les travaux au format approprié de papier.⁴
- Imprimez directement à partir de votre périphérique portable vers votre imprimante Wi-Fi Direct®, sans accéder au réseau d'entreprise.⁵
- Imprimez en envoyant un simple e-mail directement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable grâce à HP ePrint.⁶
- Envoyez des tâches depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur vers n'importe quelle imprimante professionnelle à l'aide de Google Cloud Print™ 2.0.⁷

Gérez en toute confiance les tâches d'impression dans toute votre entreprise

- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.⁸
- Identifiez les nouveaux périphériques et obtenez un aperçu d'impression avec la découverte et la surveillance à distance HP Web.⁸
- Utilisez des fonctionnalités de protection basées sur des politiques à l'échelle du parc grâce à la solution HP JetAdvantage Security Manager disponible en option.⁹

Qualité HP, impression après impression

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Ne soyez pas dupe des solutions de rechange qui ressemblent aux HP originaux. Obtenez la qualité d'impression pour laquelle vous avez payé.
- Imprimez plus de 2 fois plus de pages qu'avec des cartouches standards avec les cartouches de toner originales grande capacité HP en option.¹⁰
- Imprimez plus de pages que jamais, ¹ et suivez les pages restantes pour être sûr d'avoir ce pour quoi vous avez payé.¹¹

Présentation du produit

Imprimante HP LaserJet Pro M203dw présenté

1. Panneau de commande LED
2. Impression recto-verso automatique
3. Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Fast Ethernet, port d'accès pour verrou en option
4. Bac de sortie 100 feuilles
5. Impression en Wifi Direct
6. Accès capot supérieur aux cartouches de toner
7. Fonction réseau sans fil intégrée (802.11 b/g/n)
8. Bac d'alimentation prioritaire de 10 feuilles
9. Bac d'alimentation 250 feuilles (présenté ouvert)



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP LaserJet Pro M203dn	Imprimante HP LaserJet Pro M203dw
Référence du produit	G3Q46A	G3Q47A
Fonction	Impression	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 28 ppm en recto-verso : jusqu'à 18 ipm	
Impression recto-verso automatique	Oui	
Connecteurs	1 USB 2.0 Haut débit; 1 port réseau Ethernet 10/100;	1 USB 2.0 Haut débit; 1 port réseau Ethernet 10/100; Sans fil 802.11 b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; AirPrint® 1.5 avec capteur de support; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Impression directe Wi-Fi; AirPrint® 1.5 avec capteur de support; Google Cloud Print™ 2.0

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF230A Cartouche de toner noir originale HP 30A LaserJet (1 600 pages)
	CF230X Cartouche de toner HP 30X LaserJet noir grande capacité originale (3 500 pages)
	CF232A Tambour d'imagerie LaserJet original HP 32A (23 000 pages)
	CHP310 Papier LaserJet HP – 500 feuilles/A4/210 x 297 mm ()
	CHP110 Papier de bureau HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm ()
Service et Assistance	UG116E HP 2 year Care Pack with Next Day Exchange for LaserJet Printers
	UG230E HP 2 year Care Pack with Standard Exchange for LaserJet Printers
	UG289E HP 3 year Care Pack with Return to Depot Support for LaserJet Printers

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP LaserJet Pro M203dn	Imprimante HP LaserJet Pro M203dw
Référence du produit	G3Q46A	G3Q47A
Panneau de commandes	Bouton LED : 3 voyants à diodes électroluminescentes (LED) (Prêt, Attention, Toner); 2 boutons (reprendre, annuler)	Bouton LED : 4 voyants à diodes électroluminescentes (LED) (Sans Fil, Prêt, Données, Attention); 3 boutons (Reprendre, Annuler, Sans fil)
Impression		
Technologie d'impression	Laser	
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 28 ppm; Noir (A4, recto verso) Jusqu'à 18 ppm;	
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : en 6,7 secondes seulement; Noir (A4, veille) : Vitesse : 8,0 s;	
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie : HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 30 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé⁴ : 250 à 2 500	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante ⁵	AirPrint 1.5 avec capteur de support, technologie HP Instant-on, technologie HP Auto-On / Auto-Off, cartouches JetIntelligence, impression recto-verso	AirPrint 1.5 avec capteur de présence de support, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On / Auto-Off, Certification Mopria, Impression Wi-Fi Direct, Impression recto verso
Langages standards de l'imprimante	PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG	
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable	
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4 mm, Bas: 4 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm; Zone d'impression maximale:	
Impression recto verso	Automatique (standard)	

Modèle	Imprimante HP LaserJet Pro M203dn	Imprimante HP LaserJet Pro M203dw
Référence du produit	G3Q46A	G3Q47A
Vitesse du processeur	800 MHz	
Connectivité		
Standard	1 USB 2.0 Haut débit; 1 port réseau Ethernet 10/100;	1 USB 2.0 Haut débit; 1 port réseau Ethernet 10/100; Sans fil
Sans fil	Non	Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; AirPrint® 1.5 avec capteur de support; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Impression directe Wi-Fi; AirPrint® 1.5 avec capteur de support; Google Cloud Print™ 2.0
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP; IPv4; IPv6; Mode IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/Zeroconf; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS	
Fonctionnalités réseau	Standard (Ethernet intégré)	Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n)
Mémoire	Standard: 256 Mo; Maximum: 256 Mo	
Gestion des supports		
Nombre de bacs papier	Standard: Bac d'alimentation 250 feuilles plus, alimentation prioritaire 10 feuilles; Maximum: Bac d'alimentation 250 feuilles plus, alimentation prioritaire 10 feuilles	
Types de supports	Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales	
Format du support	Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm; Prise en charge (mètres): A4; A5; B5 (JIS); A6	
Gestion des supports	Entrée standard: Bac d'alimentation (250), bac d'alimentation prioritaire (10) Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles	
Grammage du support	60 à 163 g/m ² ;	

Modèle	Imprimante HP LaserJet Pro M203dn	Imprimante HP LaserJet Pro M203dw
Référence du produit	G3Q46A	G3Q47A
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 10; Enveloppes : 10 Bac 2: Jusqu'à 250 feuilles Maximum: Jusqu'à 260 feuilles	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Maximum: Jusqu'à 150 feuilles	
Systèmes d'exploitation compatibles ⁶	Windows® : 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 ou version ultérieure : 32 bits uniquement; tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet requise, port USB; Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows : 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 ou version ultérieure : 32 bits uniquement; tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet requise, port USB; Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Configuration minimale requise	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 ou version ultérieure : 32 bits uniquement, tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, connexion Internet requise, port USB	
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : Programme d'installation de logiciel HP, programme de désinstallation de logiciel HP (sauf Windows 8+), pilote d'imprimante HP PCL6, HP Device Experience (DXP), HP Connected, configuration de périphérique et logiciel, assistant d'impression HP, étude d'amélioration des produits HP, manuels d'utilisation en ligne; Pour les systèmes d'exploitation Mac : Ecran d'accueil (dirige les utilisateurs vers http://www.HP.com ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)	
Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activer/Désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1	
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP (UDC); HP Utility (Mac); Boîte à outils pour les appareils HP; HP JetAdvantage Security Manager	
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ⁷	Minimum 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; Maximum: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm;	
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	438 x 278 x 466 mm	
Poids de l'imprimante	6,9 kg	
Poids du carton/paquet	9,2 kg	
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C; Humidité: 30 à 70% HR	
Conditions de stockage	Température: De -20 à 60 °C; Humidité: 10 à 90% HR	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,6 B(A); Pression acoustique émise: 53 dB (A)	
Alimentation ⁸	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,1 A; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,1 A; Consommation: 480 watts (impression active), 1,9 watt (prêt), 0,5 watt (veille), 0,8 watt (Arrêt auto/Wake on USB, activé à la livraison); Consommation d'électricité typique⁹: Blue Angel : 0,826 kWh/semaine; Energy Star : 0,810 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off	
Certifications	CISPR 22 :2008/EN 55022 :2010 (Classe B); EN 61000-3-2 :2006 +A1 :2009 +A2 :2009; EN 61000-3-3 :2013; EN 55024 :2010 Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver Conforme Blue Angel Oui; Blue Angel RAL-UZ 205	
Contenu de l'emballage ¹⁰	Imprimante HP LaserJet Pro M203dn; Cartouche de démarrage à toner LaserJet noir HP (environ 1 000 pages); Tambour d'imagerie HP LaserJet (23 000 pages); HIG; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Dépliant; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM; CD contenant le logiciel et la documentation électronique; Cordon d'alimentation	Imprimante HP LaserJet Pro M203dw; Cartouche de démarrage à toner LaserJet noir HP (environ 1 000 pages); Tambour HP LaserJet (23 000 pages); HIG; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Dépliant; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM; CD contenant le logiciel et la documentation électronique; Cordon d'alimentation; Câble USB
Garantie	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.	

Notes de bas de page

- ¹ Comparaison basée sur les rendements de cartouche aux termes de la norme ISO/IEC 19752 pour les cartouches de toner noir originales HP 30A LaserJet et les cartouches de toner noir originales HP 30X grande capacité comparées aux Cartouches de toner noir originales LaserJet HP 83X, haute capacité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Mesuré selon la norme ISO/CEI 17629. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ Les fonctions technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
- ⁴ Le périphérique portable doit avoir iOS v7.0 ou une version ultérieure. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Cette caractéristique est prise en charge sur les imprimantes sélectionnées. Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être nécessaire. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- ⁶ L'imprimante nécessite la création d'un compte ePrint. Une application ou un logiciel peut être nécessaire. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Nécessite une inscription à Google Cloud Print™ et un compte Google. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Certaines fonctionnalités de HP Web Jetadmin ne sont pas prises en charge sur l'imprimante LaserJet Pro M203. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁹ Basé sur une recherche interne de HP sur les offres des concurrents (comparaison sur la sécurité des périphériques, 01/2015) et le rapport sur les solutions dans HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Lab, 02/2015. Nécessite un achat séparé. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹⁰ Comparaison basée sur les rendements ISO 24711 des toners noirs HP 30X LaserJet grande capacité originales par rapport aux toners noirs HP 30A LaserJet noir grande capacité originales. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ Par rapport aux jauges de cartouche pour les produits HP précédents.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Colour LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.
- ⁴ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- ⁵ Impression WiFi directe disponible seulement sur la suite M203dw.
- ⁶ Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits) non pris en charge. Tous les « systèmes d'exploitation compatibles » ne sont pas pris en charge avec le logiciel de boîte de réception, solution logicielle complète disponible uniquement sur Windows 7 et les versions ultérieures, les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) ne disposent que des pilotes d'impression; Pour Windows Server 2003 32 bits et 2008 32 bits et 64 bits, 2008 R2 64 bits, 2012 64 bits, 2012 R2 64 bits, seul un pilote d'impression est installé; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.
- ⁷ Sans bacs et couvercles non déployés.
- ⁸ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- ⁹ L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- ¹⁰ Toner de démarrage HP LaserJet noir (1 000 pages), tambour d'imagerie HP LaserJet authentique (23 000 pages). Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10

<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Publié dans la zone EMOA 4AA6-7489, Décembre 2018

